

FTP: FTP の PASV モードにてサーバに接続できません

PASV モードを使用した場合には、1024番以上のポートをランダムに使用しまして、データの送受信をいたしますので、1024番以上のポートを全て開放されておりませんと、ランダムにて使用したポートが利用不可能となり、接続に失敗するようないことがございます。

または、PASV モードにて使用するポート番号を限定する必要がある場合がございます。

FTP パッシブモード

<http://sakaguch.com/FTPserver.html>

デフォルトの wu-ftpd をご利用の際には、下記にてポートの指定が可能となりますので、こちらをお試しください。

例 : 4980 ~ 5000 を固定する

お客様 Webmin に接続、ログインしまして、
[その他] [ファイルマネージャ] と進み、左側より etc と進み、右側より ftpaccess を選択、クリックいたします。
上部アイコンより [Edit] をクリックしまして、別ウインドを開き、下記の記述を最下行に追記しまして、[保存] いたします。

```
passive ports 0.0.0.0/0 4980 5000
```

以上にて PASV モードでの使用ポート番号の限定が可能となります。

一意的回答 ID: #1240

作成者: IXENT テクニカルサポート

最終更新: 2007-02-20 15:35